Honeywell XH100-CSSK-A - teplotní detektor kouře

Popis zboží:



DOPRODEJ - ZVÝHODNĚNÁ CENA POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Nechte svoji domácnost bedlivě střežit před případným požárem.
Pomůže vám s tím tento požární hlásič na baterie značky Honeywell s nenápadným jednoduchým designem.
Své uplatnění najde všude **tam, kde vznikají výpary a vlhkost**. Typicky jej můžete umístit do kuchyně nebo koupelny, kde nelze využít kouřové hlásiče. V případě, že teplota v okolí hlásiče **dosáhne 58 °C**, spustí se akustický a světelný alarm.

Detektor při svém provozu pracuje se třemi druhy signalizace:
- v běžném provozu bliká zeleně
- při poruše žlutě
- v případě nebezpečí červeně

Pokud nechcete být blikáním rušeni, hlásič umožňuje provozní zelené blikání vypnout.
Zařízení je doplněno i velkým tlačítkem pro co nejsnadnější ovládání.

Požární hlásič nainstalujete pomocí **speciální upevňovací desky**. Tu lze přišroubovat na strop nebo na zeď. K instalaci na zeď se přistupuje zejména v případech vysokých vertikálních prostor (například schodiště). Viditelné blikání nad schody navíc může obyvatele vašeho domu před nebezpečím varovat ještě dřív, než sejdou do spodního patra.

Charakteristika:
- detekce kouře teplotním čidlem
- utěsněné pouzdro chrání zařízení před nepříznivými podmínkami
- pravidelná autodiagnostika funkčnosti zařízení
- jednoduchá instalace a snadná obsluha
- nenápadné estetické provedení
- bez nároků na údržbu
- LED diody se zřetelnou indikací stavu: napájení, alarm, porucha
- funkce ztlumení alarmu
- funkce Alarm Scan – přenos servisních zpráv do vašeho chytrého telefonu prostřednictvím aplikace kompatibilní se systémy Android / iOS
- načtení zprávy o stavu zařízení je záležitostí několika sekund
- možnost propojení až 32 jednotek
- modul bezdrátové komunikace XW100 (není součástí balení, najdete v souvisejícím zboží)
- **možnost bezdrátového propojení hlásičů**

Požár lze zjistit pomocí mnoha různých technologií, vždy je však nejdůležitější co největší rychlost detekce a co nejmenší míra falešných poplachů.

Všechny **detektory a hlásiče Honeywell řady X** (včetně detektorů CO) lze bezdrátově propojit pomocí doplňkového zásuvného modulu **Honeywell XW100**. Toto propojení umožňuje, aby při indikaci alarmu jedním detektorem CO nebo požárním hlásičem řady X proběhl hlasitý akustický alarm (85 dB) i pro všechny ostatní připojená zařízení.
Tato funkce je velmi užitečná zejména pro větší vícepatrové budovy.
Maximální počet zařízení, které lze zapojit do sítě, je 32.
Pokud je přítomen příslušný modul, bude na detektorech kouře a požárních hlásičích indikátor pro bezdrátový režim (modrá LED).

Technické parametry:

SPOLEHLIVOST:	
princim detekce:	teplotní
certifikace:	BSi Kite mark, Ce
funkce autotestu:	ano
životnost / záruka:	10 let / 10 let
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ:	
teplota:	-10 °C - 55 °C
vlhkost:	až 95% nekondenzující při teplotě 40 °C
třída krytí:	IPX2D
ELEKTRICKÉ PARAMETRY:	
napájení:	zapouzdřená lithiová baterie s dlouhou životností, 3V
možnost propojení do bezdrátové sítě:	ano
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:	
vizuální indikace:	napájení - zelená, alarm - čevená, porucha - žlutá
hlasitost:	85 dB na 3m, zřetelný alarm "Hoří"
tlačítko:	test se sníženou hlasitostí, ztišení hlásiče, ztišení poruchy (24hod)

AlarmScan:	mobilní aplikace pro odečítání dat z detektoru
VÝROBEK:	
rozměry:	průměr 116 x 42 mm
hmotnost:	185 g

Kód zboží:110 040 902

Cena: **700 Kč**
Cena s DPH: 847 Kč

Fotografie:



detektor Honeywell



detektor Honeywell



detektor Honeywell


detektor Honeywell


detektor Honeywell



detektor Honeywell